



Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. HERMAN	ZODP. PROJEKTANT ING. HERMAN	PROJEKTANT BC. VALENTA	KONTROLOVAL ING. HERMAN
INVESTOR VHS VRCHLICE-MALEČ, a. s.	OBJEDNATEL VHS VRCHLICE-MALEČ, a. s.	FORMÁT A4	DATUM 09/17
			STUPEŇ ZD(DPS)
			Č. ZAK. 08915-350
KRAJ STŘEDOČESKÝ	OBEC NEŠKAREDICE, PERŠTEJNEC	ARCH. Č 08915	
AKCE VODOVOD A KANALIZACE NEŠKAREDICE, PERŠTEJNEC SO 02 - ČERPACÍ STANICE ČS1			MĚŘÍTKO
PŘÍLOHA TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.2.1.1

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO
PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

OBSAH

1.	ČLENĚNÍ PŘÍLOH	3
2.	PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.....	3
3.	PODKLADY	3
4.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	3
4.1	<i>Celkový příkon.....</i>	3
4.2	<i>Napěťová soustava.....</i>	4
4.3	<i>Předpisy a normy</i>	4
4.4	<i>Ochrana před úrazem elektrickým proudem</i>	5
4.5	<i>Vnější vlivy prostředí.....</i>	5
4.6	<i>Ochrana elektrického zařízení proti nadproudům</i>	5
4.7	<i>Ochrana elektrického zařízení proti přepětí.....</i>	5
5.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.....	5
5.1	<i>Motorická elektroinstalace, MaR, přenos dat</i>	5
6.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	7
7.	PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.....	7
7.1	<i>Odpojení elektroinstalace</i>	7
7.2	<i>Ochranná pásma</i>	7

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH

D.2.2.1.1	Technická zpráva (tento dokument)
D.2.2.1.2	Určení vnějších vlivů
D.2.2.1.3	Obvodové schéma rozvaděče RM1
D.2.2.1.4	Dispozice

2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace řeší připojení technologických zařízení objektu čerpací stanice ČS1. Předmětem dodávky je rozvaděč, jeho instalace a připojení technologie pro objekt ČS. Předmětem dodávky jsou čidla MaR (montáž a zprovoznění měřících okruhů neelektrických veličin). Část SŘTP je tvořena programovatelným automatem PLC se zálohovaným napájením a grafickým operátorským panelem. K přenosu dat z technologie bude sloužit nový GPRS router, který bude umístěn v rozvaděči. Objekt ČS a rozvaděč bude zabezpečen proti neoprávněnému vstupu pomocí rozpínacích kontaktů, které budou napojeny na řídicí systém a přenášeny na dispečink provozovatele.

Hlavní přívod (přípojku NN) pro rozvaděč projekt neřeší. Je předmětem samostatné části dokumentace. Kompenzace účinníku projektová dokumentace neřeší.

3. PODKLADY

Projektová dokumentace byla vypracována na základě těchto podkladů:

- normy ČSN platné v době zpracování
- katalogové údaje výrobců a dodavatelů
- požadavky a připomínky provozovatele

4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

4.1 Celkový příkon

Výpočet celkového a soudobého příkonu byl proveden na základě navrhovaných strojů a zařízení.

$P_i = 34 \text{ kW}$	instalovaný příkon
$k_s = 0,6$	koeficient soudobosti
$P_s = 20,5 \text{ kW}$	soudobý maximální příkon
$I_s = 35 \text{ A}$	soudobý maximální proud

4.2 Napěťová soustava

3PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C
 3NPE, 50Hz, 400/230V, TN-S
 1NPE, 50Hz, 230V, TN-S
 24 DC PELV

4.3 Předpisy a normy

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době jejího zpracování. Jsou to zvláště:

Označení	ed.	Název
ČSN 33 2000-1	2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41	2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-43	2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000-4-443	2	Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím
ČSN 33 2000-4-444	-	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
ČSN 33 2000-4-46	2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-4-473	-	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-5-51	3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52	2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-534	-	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
ČSN 33 2000-5-537	-	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
ČSN 33 2000-5-54	3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-551	2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení
ČSN EN 60439-3	-	Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

4.4 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) v soustavě TN:

- ochranné uzemnění
- ochranné pospojování
- automatické odpojení od zdroje v případě poruchy

Doplňková ochrana v soustavě TN:

- proudový chránič nebo
- doplňující ochranné pospojování

Ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí) v soustavě TN:

- základní izolace živých částí
- přepážky nebo kryty

Ochrana před úrazem elektrickým proudem v soustavě PELV:

- malým napětím

4.5 Vnější vlivy prostředí

Vnější vlivy prostředí jsou určeny protokolem Určení vnějších vlivů, který je součástí této projektové dokumentace. Krytí a provedení elektrických předmětů, zařízení a rozváděčů musí odpovídat danému prostředí.

4.6 Ochrana elektrického zařízení proti nadproudům

Pracovní vodiče elektrické instalace budou chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům použitím vhodných prvků automatického přerušení napájení – jističe s nadproudovými relé, jističe se zkratovou spouští, kombinované jističe, pojistky s tavnými vložkami.

4.7 Ochrana elektrického zařízení proti přepětí

Ochrana proti přepětí a rušivým vlivům je řešena kombinovanou přepětovou ochranou typu 1 a 2 zapojenou na vstupní svorky napájecího kabelu v rozvaděči RM1.

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

5.1 Motorická elektroinstalace, MaR, přenos dat

Veškeré obvody elektroinstalace objektu ČS budou napojeny z venkovního rozvaděče RM1, který bude instalován v její blízkosti. Rozvaděč RM1 se skládá z obvodů ovládací logiky pro spouštění čerpadel a z vlastních silových vývodů pro napájení jednotlivých spotřebičů a elektrických zařízení. Dále bude rozvaděč vybaven potřebnými přístroji pro jištění, ochranou proti přepětí a řídicím systémem (ŘS).

Čerpání splaškových vod budou zajišťovat 4 čerpadla (M1.1, M1.2, M1.2, M2.2), které budou čerpat v režimu 1+1. Čerpadla M1.1, M1.2 budou umístěna v mokré jímce čerpací stanice.

Čerpadla bude možno provozovat v ručním nebo automatickém režimu. Tato volba bude volena obsluhou pomocí přepínače ZAP-0-AUT pro každé čerpadlo na ovládacím panelu na vnitřních dveřích RM1. Poloha „ZAP“ je určena pouze pro servisní potřeby, pro možnost přezkoušení chodu čerpadla a případné servisní dočerpání ČS. Tlačítkem „DEBLOKACE MIN. HLADINY“ bude obsluhou ručně kvitována blokáce chodu všech čtyř čerpadel při minimální hladině v ČS a bude tak možno jímku dočerpávat. Při běžném provozu budou přepínače provozu čerpadel v poloze „AUT“. V tomto provozním stavu bude jejich ovládání od hladin v jímce (tlaková ponorná sonda) s pravidelným střídáním provozního čerpadla, s nadřazenou funkcí zapnutí čerpadla od nastaveného časového intervalu a následného vypnutí od min. hladiny, se záskokem při jeho poruše a blokáci při přeplnění jímky. Za provozu M1.1 spíná jako 1. v pořadí dle hladiny v jímce. Při dosažení max. hladiny vypíná jako 2. čerpadlo v pořadí po nastavené prodlevě po vypnutí M2.1. M2.1 spíná jako 2. v pořadí dle hladiny v jímce po nastavené prodlevě po sepnutí čerpadla M1.1. Při dosažení max. hladiny vypíná jako 1. čerpadlo v pořadí.

Objekt bude zabezpečen proti neoprávněnému vstupu použitím koncového spínače ED4 na dveřích rozvaděče. Do hlídané smyčky se zapojí rozpínací kontakty ED1-3, které budou umístěny na poklopech jímky. Při přerušení smyčky je po krátkou dobu požadován přístupový kód, který se zadá na klávesnici OPLC. Nebude-li kód zadán, je vyhlášen stav „neoprávněný vstup“.

V rozvaděči kanalizační čerpací stanice bude umístěn nový LTE router. Nový LTE router bude zajišťovat obousměrný přenos dat s dispečerským pracovištěm provozovatele. Stávající softwarové vybavení dispečerského pracoviště bude rozšířeno o vizualizaci nového objektu ČS. Součástí dodávky LTE routeru bude též prutová anténa umístěná uvnitř rozvaděče.

Přenos vybraných provozních a poruchových informací bude obsahovat následující informace:

- chody čerpadel M1.1, M1.2, M2.1, M2.2
- poruchy čerpadel M1.1, M1.2, M2.1, M2.2
- motohodiny M1.1, M1.2, M2.1, M2.2
- max. hladina jímky
- min. hladina jímky
- ztráta napětí
- neoprávněný vstup do objektu
- obsluha vstup do objektu
- výška hladiny v ČS
- požadovaná zapínací hladina čerpadla
- požadovaná vypínací hladina čerpadla

Soupis elektrických strojů a zařízení:

M1.1 čerpadlo 10 kW/400 V/18,5 A

M1.2 čerpadlo 10 kW/400 V/18,5 A

M2.1 čerpadlo 7 kW/400 V/15,2 A

M2.2 čerpadlo 7 kW/400 V/15,2 A

Soupis měřících míst:

LZ1.1 min. hladina v jímce

LZ1.2 max. hladina v jímce

LIC1 hladina v jímce

ED1-3 vstup do ČS

ED4 vstup do rozvaděče

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými normami a předpisy.

Pravidla pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a kvalifikaci obsluhy stanovuje:
ČSN EN 50110-1, ed.2 **Obsluha a práce na elektrických zařízeních.**

Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí elektrické revize potvrzeného písemně v revizní zprávě podle ČSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize).

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků.

7. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

7.1 Odpojení elektroinstalace

Odpojení elektroinstalace jako celku je provedeno hlavním vypínačem v rozvaděči RM1.

7.2 Ochranná pásma

Instalací zařízení obsažených v tomto projektu nedojde ke změně či vytvoření ochranného pásma elektrických energetických zařízení.