ZAPOJENÍ SLABOPROUDÉHO ZAŘÍZENÍ – PRINCIPIELNĚ

Zapojení pokojového terminálu do datového rozvaděče



Zapojení tlačítka a táhla nouzového volání, a zásuvky pacienta do pokojového terminálu



Zapojení zásuvek na sesterně do datového rozvaděče



LEGENDA KABELÁŽE	
ZNAČENÍ	NÁZEV
	Kabel UTP Cat5e. LSOH pro připojení táhla a tlačítka s táhlem nouzového volání a sign. svítidla do pokojového terminálu
	Kabel UTP Cat5e. LSOH pro připojení zásuvky pacienta do pokojového terminálu
	Kabel UTP Cat5e. LSOH pro připojení pokojových terminálů a zásuvek hlavního terminálu do datového rozvaděče

LEGENDA INSTALAČNÍCH KRABIC	
ZNAČENÍ	NÁZEV
	3xKP 67/3
	2xKP 67/2
	KU 68

- TRUBKOVÁNÍ NA POKOJÍCH BUDE PROVEDENO DLE POKOJE 4.36
- POKOJOVÉ TERMINÁLY UMÍSTIT SAMOSTATNĚ V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ.
- KABELÁŽ OD POKOJOVÝCH TERMINÁLŮ A ZÁSUVEK HLAVNÍCH TERMINÁLŮ BUDE VEDENA V KUSE AŽ K DATOVÉMU ROZVADĚČI. OD KAŽDÉHO PRVKU POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=25mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU NEBO ULOŽENA V SDK KCI K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE NAD PODHLEDEM AŽ KE SPOLEČNÉMU SLABOPROUDÉMU ŽLABU.
  POZN.: SLABOPROUDÝ ŽLAB NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY SYSTÉMU SESTRA-PACIENT
- KABELÁŽ OD ZÁSUVEK PACIENTA BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. OD KAŽDÉ ZÁSUVKY POVEDE JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABELÁŽ BUDE VEDENA V PVC TRUBCE d=16mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU, V RAMPĚ NEBO ULOŽENA V SDK KCI K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE d=16mm NAD PODHLEDEM AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU.
  ZÁSUVKY PACIENTA BUDOU UMÍSTĚNY NA LŮŽKOVÝCH RAMPÁCH.
- KABELÁŽ OD TÁHEL S TLAČÍTKEM A TÁHEL NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDE VEDENA V KUSE AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. VŽDY TÁHLO S TLAČÍTKEM A TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOM POKOJI BUDOU NAPOJENY NA JEDEN KABEL UTP Cat5e LSOH. KABEL BUDE VEDEN V PVC TRUBCE d=16mm ZASEKANÁ POD OMÍTKOU NEBO ULOŽENA V SDK KCI K PODHLEDU A DÁLE V PVC TRUBCE d=16mm NAD PODHLEDEM AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU.
- DATOVÝ ROZVADĚČ BUDE UMÍSTĚN VE 4.NP V m.č. 4.40
- PRVKY Z ODDĚLENÍ JIP V 1.NP BUDOU ZAPOJENY DO ROZVADĚČE VE 4.NP

LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA–PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Hlavní terminál	338x210–235x195	zásuvka terminálu
	Zásuvka terminálu IN–OUT	82x82x23	KU 68
RA 12	Datový rozvaděč 19"/12U	600x635x395	KU 68 KO 125 E
PS	Napájecí zdroj+lokální server	483x133x255	RA19"
PDP	Rozvodný panel 8x230V 19"/1U	485x43x45	RA19"
POE 24	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
POE 8	Napájecí injektor	483x43x122	RA19"
SWI 24	Datový přepínač	483x43x170	RA19"
	Svítidlo signalizační	82x82x56	KU 68
	Pokojový terminál	82x82x23	KU 68
	Pokojový terminál hovorový	151x82x23	2xKP 67/2
	Pokojový terminál hovorový s displejem	220x82x23	3xKP 67/2
	Zásuvka pacienta (bez hovoru)	82x82x39	KU 68
EB	Tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo a tlačítko nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Táhlo nouzového volání	82x82x23	KU 68
	Tlačítko pacienta (bez hovoru)	52x100x23	Zásuvka pacienta

Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o.
Kotevní 1253/6
150 00 Praha 5 Smíchov
IČ: 070 04 028

STA, projektový ateliér, v.o.s
Havlíčkova 247
386 01 Strakonice
IČ: 260 61 252

paré

STAVEBNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

AKCE	**Rekonstrukce interního pavilonu 2 až 5NP a část 1PP až 1NP**	ZAKÁZKA	
STAVEBNÍK	Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Máchova 400, 256 01 Benešov	ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. ZBYNĚK SKALA
MÍSTO	p.č. 1836/6 - stávající interní pavilon Benešov u Prahy	VYPRACOVAL	MARTIN POČTA + 420 608 908 692
ČÁST	**D.1.4.d ELEKTROINSTALACE**	MĚŘÍTKO	DATUM: **09/2018** / VÝKRES: 4.5
OBSAH	SCHÉMA SESTRA PACIENT		