

Legenda:

- Dvojzásuvka 230VAC
- Zásuvka 230VAC
- Zásuvka 12V DC
- Kabelový vývod 230/400VAC
- Zemnící kabel 4mm

NÁROKY 230VAC

1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ),

KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAZE, STĚNÁCH A STROPU

Legenda:

- Dvojzásuvka LAN
- Kabelový vývod LAN

VEDENÍ CHRÁNIČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
CHRÁNIČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJP ŘÍMĚJŠÍ CESTOU.
NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm. V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

KT = KABELOVÁ TRASA, VIZ TABULKA TRAS

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

KT1 - 3x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO 2xKPR68 VE STĚNĚ ZA INTERAKTIVNÍ TABULÍ A 1x DOK KU68 PRO DATOVOU ZÁSUVKY.

KT2 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L1 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT3 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L2 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT4 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L3 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT5 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L4 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT6 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L5 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT7 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L6 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT8 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L7 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT9 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L8 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT10 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L9 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT11 - 2x CHRÁNIČKA Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU LAVICE L10 (1x CHRÁNIČKA PRO AV, 1x PRO DATA)

KT12 - 1x CHRÁNIČKA Ø16mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU DO STŘEDU STROPU V MÍSTNOSTI (URČENO PRO DATA)

NEJEDNÁ SE O TRASY PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY!!!
ODSTUP OD SILNOPROUDÝCH VEDENÍ BUDE MINIMÁLNĚ 15cm!!!

SILOVÉ VÝVODY PRO STÍNÍCÍ TECHNIKU BUDOU ZAKONČENY V ZÁPUSTNÝCH INSTALAČNÍCI KRABICÍCH VE ŠPATELÉ OKNA.



Nárokujeme po investorovi (škole) dotažení 2x LAN přívodu ze serverovny do prostoru katedry v učebně!

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	IMP engineering s.r.o.
ING. Jaroslav Havlíček	Antonín Turek, DiS, CTS	Antonín Turek, DiS, CTS	Biskupský dvůr 2086/8, 110 00 Praha 1 IČ:25490524 DIČ:CZ25490524 e-mail:info@impmost.cz tel. +420 603 830 814

INVESTOR:
ZŠ Most, Okružní 1235/8, 434 01 Most

ZAKÁZKA Č. :

KRAJ : ÚSTECKÝ | OBEC : Most | ARCH Č. : | KOPIE :

AKCE:
REKONSTRUKCE UČEBNY PRO VÝUKU PŘÍRODNÍCH VĚD

FORMÁT : 2xA4
DATUM : 12/2016
STUPEŇ : DVD
MĚŘÍTKO :
OBJEKT: stavební část

OBSAH :
ROZVRŽENÍ SILNOPROUDU, SLABOPROUDU A TRAS

VÝKRES ČÍSLO : 2