

LEGENDA

	VYPÍNAČ 1PÓL., 250V/10A, IP20, TANGO, ABB
	VYPÍNAČ 1PÓL., 250V/10A, IP44, 3553-01929B, ABB
	SPÍNAČ SERIOVÝ, 250V/10A, IP20, TANGO, ABB
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, 250V/10A, IP20, TANGO, ABB
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJNÁSOBNÝ, 250V/10A, IP20, TANGO, ABB
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, 250V/10A, IP20, TANGO, ABB
INFRA	SPÍNAČ INFRA, 250V/10A, IP44
	VYPÍNAČ 1PÓL., 250V/10A, IP20, TANGO, ABB
	REGULÁTOR TOPENÍ, DLE ÚT
	XC1 – ZÁSUVKA , 230V/16A, IP20, TANGO, ABB
	XC2 – DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA, 230V/16A, IP20, TANGO, ABB
	XC3 – DVOJ. ZÁSUVKA S PŘEP. OCHR., 230V/16A, IP20, TANGO, ABB
230V	XC4 – ZÁSUVKA 230V S VÍČKEM, 230V/16A, IP44, 5518-2929B, ABB
400V	XC5 – ZÁSUVKA 400V/32A, IP44, D4130, ABB
	XC6 – ZÁSUVKA POČÍTAČOVÁ, TELEFONNÍ, 2x RJ45, TANGO, ABB
	XC7 – ZÁSUVKA SPOLEČNÉ TV ANTÉNY, TANGO, ABB
	SVÍTIDLO STROPNÍ, 230V/max.100W
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, 230V/max.100W
	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 230V/např. 2x36W
	SVĚTELNÝ VÝVOD, PRO KUCHYŇSKÉ SVÍTIDLO, 230V/max.100W
DR	DOBĚHOVÉ RELÉ VENTILÁTORU
	OSUŠOVAČ KUKOU MERIVA, 230V/1,7kW, DOD. ELEKTRO
	ZDROJ PRO PISOÁRY, ZAC1/20, DOD. ZDRAVO
EL1	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO AURA5, 2x36W, IP43, 40096 OSMONT
EL2	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO FOX, 1x36W, IP40, 50332 VYRTYCH
EL3	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO FOX, 2x36W, IP40, 50333 VYRTYCH
EL4	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO FALCON, 3x36W, IP20, 58198 VYRTYCH
EL5	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ ELEKTRA 4, 1x100W, IP65, 50028, OSMONT
EL6	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO VIPET I, 2x36W, IP66, 52623 VYRTYCH
EL7	SVĚTELNÝ VÝVOD, 230V/max. 100W, LUSTRSVORKA, OBJÍMKA E27
EL8	NOUZOVÉ SV. S AKU, 230V/1x13W/1hod, IP43, 40050, OSMONT
EL9	SV. ZÁŘIV., VESTAVNÉ, ELEKTRONIC. PŘ., 4x18W, IP40, 58063, VYRTYCH
E1	MYČKA, 230V/2,5kW
E2	LEDNICE, 230V/300W
E3	EL. VAŘIČ, 230V/2,5kW
E4	ZDROJ PISOÁRU, 230V/12V, DOD. ZDRAVO
E5	OTOP STĚNÍ VPUSTI, 230V/10-30W, DOD. ZDRAVO
M1	VENTILÁTOR, 230V/cca80W, OVL. DOBĚH. RELE, DOD. VZDUCHOTECHNIKY
M2	OSUŠOVAČ RUKOU, 230V/2,5kW, DOD. ELEKTRO
RH	HLAVNÍ ROZVÁDĚČ
R1-R3	OKRUHOVÝ ROZVÁDĚČ
EP, HOP	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘIPOJNICE POSPOJENÍ V KO125E
	TRASA ELEKTRO, KABELY CYKY, ULOŽENÉ POD OMÍTKOU
	TRASA ELEKTRO, KABELY CYKY, ULOŽENÉ V PODLAZE V CHRÁNIČCE

POZNÁMKA: SPÍNAČE PRO INFRA UMÍSTIT DO VÝŠKY 2M

EL2/R1-1/2
- POŘ. Č. VYPÍNAČE VE VÝVODU / (POZNÁMKA)
- VÝVOD ROZVÁDĚČE Č.
- ROZVÁDĚČ OZNAČENÍ
- OZNAČENÍ, TYP
- EL – SVĚTLO
- XC – ZÁSUVKA
- E – SPOTŘEBIČ
- M – MOTOR

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C (PŘÍPOJKA)
3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PROUDOVÝM CHRÁNIČEM POSPOJENÍM

PROSTŘEDÍ

DLE ČSN 33 2000-5-54ed.3 NEOZNAČENÉ – NORMÁLNÍ JINAK DLE PROTOKOLU

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2, VYHL. 499/2006Sb.

Zodp.projektant	
Projektant: TŮMA Václav	
Kreslil	
Akce: MĚSTO PÍSEK, VELKÉ NÁM. 114, 39701 PÍSEK	**PÍSEK – MĚSTSKÝ ATLETICKÝ STADION – REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ**
	3.4, 3.7, 3.8 – ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY – SO 01
Název výkresu: 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ	

Václav Tůma
IČO 608 64 362
DIČ CZ 480615077
Jaromíra Mašína 2014
39701 Písek, tel. 605 825 596

Formát:	3A4
Stupeň projektu:	DPS
Datum vyhotovení :	12/2012
Zakázka číslo:	031212
Měřítko: 1:50	2